

GENERADOR MODELO ER 2500CX

La línea básica de generadores Honda asegura una gran potencia y aprovechamiento de combustible. Cuentan con alerta de aceite para detener el motor en caso de ser necesario, interruptor de sobrecarga y un mofle silencioso. Su amplio tanque de combustible permite un funcionamiento ininterrumpido de estos durante largos periodos de uso.



Características

- Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**

Los generadores serie ER utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de $\pm 1\%$ durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.

- Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**

Te mantiene trabajando, todo el día.

- Sistema de Arranque Retráctil**

ESPECIFICACIONES ER 2500CX

Motor:	GP160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm ³
Sistema de Ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad de tanque:	14.5Lts
Horas continuas de operación:	9.3hrs
Niveles de ruido de operación:	97 dB
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	2.3Kva
Potencia Maxima CA:	2.5Kva
Salida de DC:	No
Dimensiones:	591 x 432 x 462 mm
Peso en seco:	40Kg
Regulador de voltaje:	AVR
Interruptor de sobrecarga:	Si
Alerta de aceite:	Si
Medidor de Combustible:	Si
Voltímetro:	No