

GENERADOR MODELO EG 6500CXS

Toda nuestra línea Standard Plus cuenta con motores GX de 4 tiempos OHV para ofrecer gran potencia y ahorro de combustible, incluso para los requerimientos más exigentes.



Características

- **Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**

Los generadores serie EP utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de +/- 1% durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.

- **Interruptor selector de 120/240 V: más voltaje utilizable**

Elija entre usar 120 y 240 voltios, o solo 120 voltios. Esto permite que la salida total del generador esté disponible a través de cualquiera de los tomacorrientes de 120 voltios, limitada únicamente por la capacidad del tomacorriente individual. Esto le permite alimentar unidades con mayores requisitos de voltaje.

- **Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**

Te mantiene trabajando, todo el día.

- **Sistema de Arranque Eléctrico (EG6500)**

ESPECIFICACIONES EG 6500CXS

Tipo:	LDH
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120/240 V
Potencia Nominal CA:	5.5Kva
Potencia Maxima CA:	6.5Kva
Salida De Voltaje De Cd:	12 V-8.3 A
Dimensiones:	844 X 530 X 571 mm
Peso en seco:	87 Kg
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, Monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	389 Cm ³
Sistema de Ignición:	CDI Digital
Sistema de Arranque:	Retráctil/Eléctrico
Combustible:	Gasolina Sin Plomo
Capacidad de Tanque:	24Lts
Horas continuas de operación:	7hrs
Niveles De Ruido De Operación Db@7M:	74 Db
Regulador de voltaje:	D-AVR
Interruptor de sobrecarga:	Sí
Alerta de aceite:	Sí
Medidor De Combustible:	Sí
Voltímetro:	Sí