

GENERADOR MODELO EP 2500CX

La línea básica de generadores Honda asegura una gran potencia y aprovechamiento de combustible. Cuentan con alerta de aceite para detener el motor en caso de ser necesario, interruptor de sobrecarga y un mofle silencioso. Su amplio tanque de combustible permite un funcionamiento ininterrumpido de estos durante largos periodos de uso



Características

- Tecnología avanzada para potencia y rendimiento consistentes**
Los generadores serie ER utiliza el AVR (Regulador Automático de Voltaje) exclusivo de Honda. El AVR está diseñado para mantener la estabilidad del voltaje dentro de un rango de +/- 1% durante la operación. Esto proporciona una potencia más constante.
- Funciona + de 8 horas con una carga del 50 %**
Te mantiene trabajando, todo el día.

ESPECIFICACIONES EP 2500CX	
Motor:	GX160
Tipo de motor:	A gasolina de 4 tiempos, OHV, enfriado por aire, monocilíndrico, eje horizontal
Desplazamiento:	163 cm³
Sistema de Ignición:	Bobina transistorizada
Sistema de Arranque:	Retráctil
Combustible:	Gasolina sin plomo
Capacidad de tanque:	15Lts
Horas continuas de operación:	10.2hrs
Niveles de ruido de operación:	67 dB
Frecuencia AC:	60Hz
Voltaje:	120 V
Potencia Nominal CA:	2.3Kva
Potencia Maxima CA:	2.5Kva
Salida de DC:	No
Dimensiones:	590 x 430 x 435 mm
Peso en seco:	45 kg
Regulador de voltaje:	AVR
Interruptor de sobrecarga:	Si
Alerta de aceite:	Si
Medidor de Combustible:	Si
Voltímetro:	Si